

S&SO-RS100 io
 Notice d'installation abrégée
 NOTICE TRADUITE

230 V~ 50 Hz
 L Marron
 N Bleu

Depuis l'application « Help me by Somfy », scannez ce code QR pour obtenir l'ensemble des consignes de réglage.
 « Help me by Somfy » disponible sur les boutiques d'applications Google Play et l'App Store.

1 PRÉ-ENREGISTREMENT D'UN POINT DE COMMANDE

ON 10 min

Le point de commande est enregistré temporairement pendant 10 min.

UTILISATION

MONTEE

DESCENTE

STOP

MY

2 MODE AUTOMATIQUE

Volet roulant avec liens rigides et avec tirifères. Aucun réglage à effectuer.

Le sens de rotation de la motorisation se règle automatiquement au cours des premiers cycles. Aucun réglage à effectuer : les fins de course se réglent automatiquement.



3 ASSOCIATION


0,5 s PROG.


Le point de commande est complètement enregistré.

Réinitialisation du moteur
 2 méthodes


Avec le point de commande radio
 Déjà appairée au moteur


1)  **2)**  **5 s** my


3)  **2 s** my



4)  **PROG. 7 s** x 2


avec l'alimentation moteur
 commande non appairée au moteur


1  **2 s**

2  **5 - 15 s**

3  **2 s**

4  **5**  **7 s** PROG.

5  x 2

 my

⚠ Ne réaliser la double coupure de courant qu'au niveau de l'application à remettre à zéro.

Cette réinitialisation supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position favorite (my) de la motorisation.

Document non contractuel. Ce document ne se substitue pas à la notice générale du moteur qui reste la notice de référence. Les notices générales sont disponibles sur somfy.info. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications techniques que nous jugerons utiles.

06/04/2023